


设备连接



请参考下表检查设备连接是否正确。

指示灯	名称	状态说明
PWR	电源灯	长亮: 通电正常 熄灭: 未通电, 或通电异常
Link/Act	光口状态灯	长亮: 端口已连接, 当前没有数据传输 闪烁: 端口已连接, 当前正在传输数据 熄灭: 端口未连接, 或连接异常
1~4	网口状态灯	长亮: 端口已连接 闪烁: 端口正在传输数据 熄灭: 端口未连接, 或连接异常

规格	产品型号	TFC104B	TFC304B
端口	端口数量	4个100Mbps RJ45端口 1个100Mbps SC光纤口	4个1000Mbps RJ45端口 1个1000Mbps SC光纤口
	RJ45端口防雷	6kV	
光纤类型		单模光纤	
传输距离		20km	3km
工作波长		发送:1310nm 接收:1550nm	
电源		输入:220V AC, 50/60Hz, 0.3A 输出:5V DC, 0.6A	
外形尺寸(长x宽x高)		95mm×72mm×26mm	
使用环境	工作环境	工作温度:-10℃~50℃	工作湿度:(10~90)%RH, 无凝结
	存储环境	存储温度:-40℃~70℃	存储湿度:(5~90)%RH, 无凝结

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
但因全球技术发展水平限制, 目前业界没有成熟的替代方案。



此环保使用期限只适用于
产品在用户手册所规定的
条件下工作。

注意:

- 此为A级产品, 在生活环境中, 该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。
- 电源插座应安装在设备附近并易于触及。



仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。



仅适用于非热带气候条件下安全使用。



产品保修卡

感谢您购买Tenda产品, 您在使用Tenda产品时将享有如下服务。

一、保修承诺

产品类型	承诺政策	服务方式
塑壳路由器/交换机、无线信号扩展器、网卡、PoE分离器、PoE供电器、光纤收发器、光纤模块、ADSL产品、PON产品、电力线产品、3G/4G产品、智能插座	一年保修	客户送修
无线AP、铁壳路由器/交换机、无线控制器	两年保修	客户送修

说明:

保修的范围仅限于产品主机。电源线、各种连接线等配件不在保修范围内, 若这些配件在购机后的7天内出现问题, 可免费更换。

若产品在购买后的15天内出现性能问题, 且外观无划伤, 可直接在购买处更换新产品。

若产品在保修期间出现性能问题, 请先与腾达取得联系, 经检测: 确认是产品问题的, 可联系购买处免费更换同型号或与该产品性能相当的返修良品; 确认产品无故障的, 将原样退回。若产品外壳有明显划痕, 只能进行免费维修。

外置电源、无线外置天线的保修期为三个月。若电源有明显的硬件损伤、裂损、断脚、严重变形, 电源线有破损、断线、裸芯等现象则不予免费更换, 用户可自行购买。

经腾达保修过的产品, 保修期仍然以原产品为准。

二、下列情况不属于保修范围

- 超过保修期的。
- 客户私自拆装或维修过的。

- 人为损坏、受损变形的。
- 在高温、高压、潮湿等不正常环境下安装使用造成故障的。
- 雷击、水灾、地震等自然灾害造成损坏的。

说明: 凡不在保修范围内的产品, 我公司可以提供有偿维修服务。有偿维修后的产品, 同一性能问题将享受自修复之日起三个月内的免费保修期。

三、维修方式

- 在您送修产品之前, 请致电Tenda技术支持热线, 以确认产品故障。
- Tenda产品实行全国联保。如果您购买的产品出现保修范围内的硬件故障, 在无法联系到经销商时, 可凭该产品的购机发票到腾达售后服务中心获得保修服务; 不能提供购机发票的, 按产品出厂日期向后顺延两个月作为保修的起始日期。

四、其它

- 上述服务承诺仅适用于我公司在中国售出的产品。对于产品在售出时另行约定了售后服务条款的, 以腾达公司确认的合同为准。
- 生产日期见产品序列号: 序列号的前四位数字代表生产日期的年和月, 例如1701代表17年1月。

本承诺的解释权、修改权属深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市吉祥腾达科技有限公司

地址: 深圳市南山区西丽中山园路1001号

TCL高新科技园E3栋6-8层

网址: www.tenda.com.cn

技术支持邮箱: tenda@tenda.com.cn

技术支持热线: 400-6622-666

服务时间: 周一至周日 上午9:00~12:00

下午13:30~18:00 (节假日除外)

腾达微信公众号



若您想了解产品最新资讯、优惠
活动或加入粉丝俱乐部, 建议关注
腾达官方微博。

腾达官方微博



若您需要咨询客服、查看安装视频、
了解路由器使用小技巧等, 建议关
注腾达微信公众号。

Tenda 腾达

快速安装指南

单模单纤光纤收发器

TFC104B / TFC304B

包装清单

- 光纤收发器 ×1
- 电源适配器 ×1
- 快速安装指南 ×1

版权所有©2020深圳市吉祥腾达科技有限公司。保留一切权利。

由于产品版本升级或其它原因, 本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导, 不构成任何形式的担保。