

**Tenda**



**A23**

11AX Wi-Fi 6双频千兆信号放大器



# A23

## 11AX Wi-Fi 6双频千兆信号放大器

### 产品简介


A23是一款为大户型家庭设计的Wi-Fi6无线信号扩展器，双频并发速率高达1501Mbps(5GHz: 1201 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps)。外置两根5dBi的高增益双频全向天线，能够有效提升信号接收和覆盖范围。搭配千兆网口，为机顶盒、PC、游戏主机、智能电视等设备提供有线连接，使用方式更灵活；支持AP模式，扩展方式更丰富。支持智能信号灯自动检测，轻松找到合适摆放位置，实现最佳无线扩展效果。上网配置界面自动弹窗，快速配置，省时省心。支持速展组网，为您提供更加高速稳定的无线网络。

## 产品特性

The logo for Wi-Fi 6, featuring the text "Wi-Fi 6" in a bold, sans-serif font. The "6" is significantly larger and more prominent than the other characters.

### 新一代Wi-Fi 6，畅享疾速网络

支持新一代Wi-Fi 6技术，双频并发速率高达1501Mbps（5GHz: 1201 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps），让您享受更高速的无线网络。



### 无线高增益，全屋广覆盖

外置2根5dbi双频高增益天线，有效提升信号接收和覆盖范围，全方位扩展无线网络，覆盖家庭每个角落。



### 简易安装，省时省心

支持浏览器自动弹窗，快速设置，省时省心，让您即刻享受高速Wi-Fi 6。



### 支持速展组网，稳定联网更畅快

支持速展组网，A23可与支持速展组网的腾达产品一键互联，网络体验更加稳定畅快。

# 产品规格

硬件规格	
接口	1*10/100/1000Mbps RJ45 网口
天线	2 * 5dBi双频天线
按钮	1 * WPS 按钮 1 * Reset 按钮
LED指示灯	1 * Signal LED
电源输出	内置12V1A
功耗	11W (最大功耗)
尺寸	123*72*47.5mm
软件规格	
无线标准	IEEE802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac, IEEE802.11ax
频率	5 GHz(11ax) 2.4 GHz
速度	5GHz: 高达 1201Mbps 2.4GHz: 高达 300Mbps
接收灵敏度	2.4 GHz 11b-1M:-96.5dBm 11g-54M:-78.5dBm 11n-20M-MCS7:-76.5dBm 11n-40M-MCS7:-72dBm 5 GHz: 11a-6M:-95dBm 11n-20M-MCS7:-76dBm 11n-40M-MCS7:-72.5dBm 11ac-80M-MCS9:-63.5dBm 11ax-80M-MCS11: -60.5dBm
无线功率	2.4G $\leq$ 20dBm; 5G $\leq$ 23dBm
工作模式	桥接模式, AP模式
无线安全	默认加密方式: Mix WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3

## 产品规格

其他	
认证	FCC CE SRRC ROSH UKCA
电源规格	国标/欧标/美标/英标/澳标/巴西标
包装清单	1 * AX1500 WiFi6双频无线信号扩展器 1 * 快速安装指南
系统工具	软件升级, LED灯控制、夏令时、恢复出厂设置, 登陆密码管理, 重启
环境	工作温度: 0°C ~ 40°C 存储温度: -40°C ~ 70°C 工作湿度:(10% ~ 90)% RH 不凝结 存储湿度: (5 ~ 90)%RH 不凝结
关联产品	AX2、CX2

 全国客服电话

**400-6622-666**

**深圳市吉祥腾达科技有限公司**

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055