

**Tenda** 腾达



All for better networking.

**TFC1401**

**14 槽光纤收发器机框**



# TFC1401

## 14 槽光纤收发器机框

### 产品概述

TFC1401 是 Tenda 自主研发设计的一款给光纤收发器集中供电设备，最多可集成 14 台光纤收发器并进行集中供电，结构简洁，便于管理和维护。

TFC1401 全面兼容腾达单口百兆、千兆光纤收发器，也可兼容市面主流单纤/双纤等多种规格百兆、千兆光纤收发器。TFC1401 支持每台光纤收发器的热插拔操作，使用非常灵活。

TFC1401 采用成熟可靠的 6KV 高防雷内置开关电源设计，能够支持长时间稳定不间断工作；同时提供过压、过流保护，确保每一台光纤收发器都有安全稳定的电源输入。

## 产品规格

产品 规格 参数	规格	<b>TFC1401</b>
	产品兼容	腾达单口或市面主流百、千兆单口光纤收发器
	插槽数	14 槽
	电源输入	输入：100~240VAC,50/60Hz 1.5A
	电源输出	14*5V0.6A
	防雷等级	6KV
	外形尺寸	405mm*245mm*88mm ( <b>不含装配部分</b> )
	工作环境	工作温度：0℃~50℃ 工作湿度（10~90）%RH，无凝结
	储存环境	储存温度：-40℃~70℃ 储存湿度（5~90）%RH，无凝结

### 深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城腾达科技大厦 518055

电话：(86 755) 2765 7180 传真：(86 755) 2765 7178

免长途技术电话：400-6622-666

邮件：tenda@tenda.com.cn

网址：www.tenda.com.cn