



网络摄像机

快速安装指南

物品清单

- 网络摄像机一台
- 安装指南一张
- 保修卡一张

若以上配件有遗漏缺失破损，请持原包装及配件，与原购买商联系更换。
支持环保，绿色下载。用户手册、设备软件请到腾达官网www.tenda.com.cn下载。

安全须知

安装之前了解当地法律法规，确保摄像机的安装符合当地法律法规。

在让摄像机运行之前，查看机身标贴，请使用满足要求的电源。

未经许可擅自修改或维修，责任自负。如果设备工作不正常，请联系经销商或售后服务部。

在天花板上安装时，请确保天花板至少可承受向下100牛顿（N）的拉力。

请勿将此产品从高处摔落或受到强烈撞击。

避免摄像机对准强光，否则容易引起过亮或拉光现象，也将影响图像传感器寿命。

不要让图像传感器的表面暴露于激光束之下，激光束可能烧毁图像传感器。


避免可能产生的电磁干扰，请确保安装位置与周边电磁敏感设备保持足够距离。

保持摄像机周边通风顺畅，避免热量积蓄损坏摄像机。

电源更换不当会导致配件或产品使用异常，如需更换，请使用厂家推荐的电源。

1

将摄像机连接到网络




注：此图仅供连接参考


2

设置向导

- 登陆腾达官网www.tenda.com.cn在右上角搜索您所购买的产品型号，进入您所购买的型号界面后，点击“相关下载”即可下载“用户手册”、“设置向导”、相关软件等。

1. 下载“设置向导”后解压，双击TendaSetupWizard.exe文件，弹出对话框，点击“

2. 安装完成设置向导之后，在桌面生成一个图标  双击打开，选择语言，然后点击“下一步”直到出现下图所示界面。(此界面可配置IP、修改摄像机名称、摄像机升级等，详细设置参考《用户手册》)



① 搜索按钮

在界面中，点击“**搜索(F3)**”，可以搜索到局域网内设备（请临时关闭电脑上的防火墙、杀毒软件，确保路由器DHCP功能开启）。

② 设备列表

此区域列出局域网内当前所有设备的信息，拖动下方的进度条，可查看设备的IP、名称、子网掩码、网关、HTTP端口号等信息。

③ 当前PC信息

显示当前电脑的具体网络参数，包括网卡、IP地址、子网掩码、网关、DNS1、DNS2等。

④ 设备信息

显示当前选中的摄像机的网络参数信息，包括IP地址、子网掩码、网关、DNS1、DNS2、HTTP端口信息。

⑤ 内网访问地址

显示内网访问地址，例如http://192.168.0.172:80，默认端口号为80。


⑥ 设备升级选项

当需要进行摄像机的系统固件升级时，选择好系统固件升级包，然后进行升级。



3. 在界面中，单击 “[搜索\(F3\)](#)”，在“设备列表” 中选中摄像机。单击 “[访问Web\(F6\)](#)” 进入Web登陆界面。



4. 进入设备web，出现以下配置界面，可进行设备的各项设置。详细参考《用户手册》。



► 备注：用户第一次登入web界面时，会提示用户下载视频控件，具体操作如下图所示：



“打开”或者“保存”，下载完成后，在弹出的文件夹中双击运行“IPCamera.exe”。点击下一步选择“视频控件”的安装路径完成安装。刷新网页之后，即可查看监控视频。

3

集中管理

► 集中管理包括连接NVR，使用CMS软件等方法，以下介绍两种方法。

方法（一）：NVR网络硬盘录像机进行录像

详细使用配置请参考您所购买的NVR录像机的用户手册。

方法（二）：CMS软件进行录像

详细使用请参考《CMS用户说明书》。

4

手机监控

详细使用参考官网下载的《手机监控使用说明书》

登陆腾达官网www.tenda.com.cn在右上角搜索您所购买的产品型号，进入您所购买的型号界面后，点击“相关下载”即可选择下载《手机监控使用说明书》。

声明 版权所有©深圳市吉祥腾达科技有限公司 2014
保留一切权利

本文档版权由深圳市吉祥腾达科技有限公司所有。未经吉祥腾达事先书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何形式进行复制、经销、翻印、播放，或者其他任何商业目的的使用。本文档所提到的产品规格和咨询仅供参考，如有内容变更，恕不另行通知，除非有特定的约定。本文档仅作为使用指导，文档中所有的陈述、信息均不构成任何形式的担保。

支持环保，绿色下载。用户手册、设备软件请到腾达官网www.tenda.com.cn下载。

深圳市吉祥腾达科技有限公司
地址：深圳市南山区西丽中山园路1001号
TCL高新科技园E3栋6-8层
邮编：518055
技术电话：0755-86591006
技术邮箱：IPC@tenda.com.cn
客服QQ：2281642120
官方网址：www.tenda.com.cn
新浪微博：腾达云监控